

Дизельный генератор PRAMAC GBW65P



Резервная мощность	63 кВа / 50 кВт
Номинальная мощность	60 кВа / 48 кВт
Фазы	3
Напряжение	400 В
Частота	50 Гц
Модель двигателя	Perkins 1103A-33TG2
Топливо	Дизель
Обороты двигателя	1500 об/мин
Регулятор скорости	Механический
Расход топлива при 100%	14,1 л/ч
Емкость бака	120 л.
Модель генератора	Stamford UCI 224E
Размер (ДхШхВ)	238x100x130 см
Вес в сухом состоянии	1120 кг
Уровень шума	72 дБ